

Сброс шлюзов D-Link

Перед сбросом шлюза обратите внимание, что подключение по схеме FXS-FXS или подключение телефонов к IP-АТС во время сброса настроек недопустимо, т. к. при такой реализации возможен выход из строя шлюза.

Обращаем внимание, что сброс будет осуществлён не до заводских настроек, т. к. такой сброс можно осуществить только через web-интерфейс. При данных видах сброса будут приведены к заводским настройкам только логин, пароль и IP-адрес устройства.

Модели	Алгоритм сброса
Голосовые шлюзы для монтажа в стойку (16-32 порта)	
DVG-2016 DVG-2024S DVG-2032S DVG-3016 DVG-3032S	Отключите адаптер питания. Нажмите кнопку сброса Reset. Не отпуская Reset включите питание и через 6 секунд после включения адаптера питания отпустите Reset.
Голосовые шлюзы (4-8 портов)	
DVG-6004S rev. B1; DVG-6008S rev. B1; DVG-5004S rev. Ax, Bx; DVG-5008S rev. Ax, Bx; DVG-7022S rev. B1; DVG-7044S rev. B1; DVG-7062S rev. B1.	Отключите адаптер питания. Нажмите кнопку сброса Reset. Не отпуская Reset включите питание и через 6 секунд после включения адаптера питания отпустите Reset.
DVG-5004S rev. C1, D1; DVG-5008SG rev. A1.	Нажмите кнопку сброса Reset и удерживайте её 5 секунд. После того, как начнёт мигать Alarm, отпустите Reset. Настройки будут сброшены до заводских.
Голосовые шлюзы (1-2 порта)	
DVG-7111S rev. Ax, B1.	Нажмите кнопку сброса Reset и удерживайте её до появления быстрых миганий индикаторов Reg. Отпустите кнопку Reset. Настройки будут сброшены до заводских.

Устройства интегрированного доступа (IAD) сбрасываются аналогично роутерам серии DIR.